

Imagen de producto

La conexión adicional permite una toma de tensión independiente. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para la fuente de alimentación de emergencia antes del interruptor principal o simplemente como una conexión adicional dentro de la aplicación.

Datos generales para pedido

Versión	Conexión adicional (borne), Número de conexiones: 1
Código	1066100000
Tipo	WZAD120
GTIN (EAN)	4008190017019
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	10 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3937 inch
Altura	44.41 mm	Altura (pulgadas)	1.7484 inch
Anchura	24 mm	Anchura (pulgadas)	0.9449 inch
Peso neto	7.45 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...75 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.	-50 °C		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Conductor embornable (conexión nominal)

Número de conexiones	1	Sección de embornado, máx.	6 mm ²
Sección de embornado, mín.	0.5 mm ²		

Datos del material

Material básico	cobre estañado	Color	gris plata
-----------------	----------------	-------	------------

Valores característicos del sistema

Versión	Conección adicional	Número de pisos	1
Número de puntos de embornado por piso	1		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		