



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Le raccordement supplémentaire permet une alimentation en tension séparée. Cela peut être utilisé, par exemple, pour l'alimentation d'urgence avant le commutateur principal ou simplement comme une connexion supplémentaire dans l'application.

Informations générales de commande

Version	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction)
Référence	<u>1070500000</u>
Туре	WZAF 35
GTIN (EAN)	4008190024512
Ωté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

WZAF 35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforme			
		,	
9.8 mm	Profondeur (pouces)	0.3858 inch	
25.8 mm		1.0157 inch	
16 mm		0.6299 inch	
4.05 g		,	
-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C	
ntale du produit			
Conforme sans exemption	1		
Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
		EC002848	
		27-14-11-92	
		27-14-11-92	
		27-14-11-92	
		27-25-03-08	
27-25-03-08			
echniques			
montó	Instruction do montago	Passage, Montage direct	
	Instruction de montage	rassage, Montage direct	
NOTI			
ériaux			
Cuivre étamé	Couleur	gris argent	
ème			
		·	
Raccordement supplémentaire			
es			
32 A			
16.00 mm			
Passage, Montage direct			
	9.8 mm 25.8 mm 16 mm 4.05 g -25 °C55 °C ntale du produit Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus d EC002848 EC002848 EC002848 27-14-11-92 27-14-11-92 27-25-03-08 27-25-03-08 echniques monté Non ériaux Cuivre étamé eme Raccordement supplémentaire es 32 A	9.8 mm	

Date de création 05.11.2025 10:40:51 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins