

**ETA 1180 01 2.5A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

En tant qu'accessoires pour notre large portefeuille de blocs de jonction à fusible de produit, nous offrons également les liens de fusible appropriés. La gamme comprend des fusibles de protection (fusibles pour courant faible) de 5x20 mm à 10x38 mm, des liaisons de fusible E 14 à E 18, ainsi que des fusibles automobiles et des disjoncteurs automatiques. Bagues de jauge pour le rond supports fusibles du portefeuille global.

**Informations générales de commande**

Version	Fusible pour courant faible, 2.5 A
Référence	<a href="#">1278980000</a>
Type	ETA 1180 01 2.5A
GTIN (EAN)	4050118091403
Qté.	5 Pièce

**ETA 1180 01 2.5A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	52.3 mm	Profondeur (pouces)	2.0591 inch
Hauteur	24.4 mm	Hauteur (pouces)	0.9606 inch
Largeur	8.2 mm	Largeur (pouces)	0.3228 inch
Poids net	10.6 g		

**Températures**

Température ambiante	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		

**Autres caractéristiques techniques**

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	enfiché
------------------------	----------------	-----------------	---------

**Caractéristiques des matériaux**

Couleur	noir
---------	------

**Caractéristiques du système**

Version	Elément fusible
---------	-----------------

**Caractéristiques nominales**

Tension nominale	64 V	Courant nominal	2.5 A
------------------	------	-----------------	-------

**Généralités**

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------