



Полностью изолированные пластмассовые корпуса указателей прохождения тока выполнены из небьющегося, ударопрочного материала и, таким образом, идеально подходят для ежедневного применения даже в тяжелых условиях. Встроенный карманный фонарь облегчает быстрый и точный поиск поврежденных проводов. Проверка прохождения тока может сопровождаться как визуальной, так и звуковой индикацией.

### Основные данные для заказа

Версия	Continuity tester for data cables
Заказ №	<a href="#">8808420000</a>
Тип	IE-CT
GTIN (EAN)	4032248506002
Кол.	1 Штука



## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Высота	36 mm	Высота (в дюймах)	1.4173 inch
Ширина	70 mm	Ширина (в дюймах)	2.7559 inch
Длина	140 mm	Длина (в дюймах)	5.5118 inch
Масса нетто	348.48 g		

### Температуры

Рабочая температура

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Измерительные и контрольные приборы

Питание	Моноблочная аккумуляторная батарея 9 В	Индикация	цифровой
---------	--	-----------	----------

### Классификации

ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ETIM 10.0	EC002080	ECLASS 14.0	27-20-11-08
ECLASS 15.0	27-20-11-08		